

Промышленные электронные сигнализаторы

Многофункциональные, широкая цветовая гамма световых сигнализаторов, многообразие мелодий и аварийных сигналов



Серия "А": сирена + маяк
230В AC 50/60 Гц
Красная строб-лампа



Серия "С": сирена + маяк
24В DC
Янтарная строб-лампа



Серия "Е": сирена + маяк
230В AC 50/60 Гц
Зеленая строб-лампа

Цвет опоры	Звуковой выход	Напряжение	Цвет линзы маяка	№ по кат.
Серый	100 дБ максим.. при 1-м, 2-функцион.-DC, 1-функцион.-AC, 10 вариантов тональных сигналов	24В DC	Зеленый	855H-BCD24ADR3
			Красный	855H-BCD24ADR4
			Янтарный	855H-BCD24ADR5
		240В AC, 50/60 Гц	Зеленый	855H-BCA20ADR3
			Красный	855H-BCA20ADR4
			Янтарный	855H-BCA20ADR5
	104 дБ максим., при 1-м, 3-функцион AC или DC, 32 варианта тональных сигналов	24В DC	Зеленый	855H-BCD24BDR3
			Красный	855H-BCD24BDR4
			Янтарный	855H-BCD24BDR5
		240В AC, 50/60 Гц	Зеленый	855H-BCA20BDR3
			Красный	855H-BCA20BDR4
			Янтарный	855H-BCA20BDR5
	112 дБ максим., при 1-м, 3-функцион. AC или DC, 32 варианта тональных сигналов	24В DC	Зеленый	855H-BCD24CDR3
			Красный	855H-BCD24CDR4
			Янтарный	855H-BCD24CDR5
		240В AC, 50/60 Гц	Зеленый	855H-BCA20CDR3
			Красный	855H-BCA20CDR4
			Янтарный	855H-BCA20CDR5
	119 дБ т максим., при 1-м, 3-функцион. AC или DC, 45 вариантов тональных сигналов	24В DC	Зеленый	855H-BCD24DDR3
			Красный	855H-BCD24DDR4
			Янтарный	855H-BCD24DDR5
		240В AC, 50/60 Гц	Зеленый	855H-BCA20DDR3
			Красный	855H-BCA20DDR4
			Янтарный	855H-BCA20DDR5
126 дБ максим., при 1-м, 3-функцион. AC или DC, 5 вариантов тональных сигналов	24В DC	Зеленый	855H-BCD24EDR3	
		Красный	855H-BCD24EDR4	
		Янтарный	855H-BCD24EDR5	
	240В AC, 50/60 Гц	Зеленый	855H-BCA20EDR3	
		Красный	855H-BCA20EDR4	
		Янтарный	855H-BCA20EDR5	

855Н – **BC** **D24** **C** **D** **R** **5**
a *b* *c* *d* *e* *f*

a

Тип изделия	
Код	Описание
BC	Сирена + маяк

d

Монтажные опции	
Код	Описание
D	Стандартн. опора/тонкостен. трубопровод

b

Напряжение	
Код	Описание
D12	12В DC
D24	24В DC
A24	24В AC 50/60 Гц
A10	115В AC 50/60 Гц
A20	230В AC 50/60 Гц

e

Подсветка	
Код	Описание
R	5Дж строб-лампа

f

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

c

Тип сирены	
Код	Описание
A	100 дБ/10-тональн., серый (DC)
	100 дБ/10-тональн., серый (AC)
B	104 дБ/32-тональн., серый (DC)
	104 дБ/32-тональн., серый (AC)
C	112 дБ/32-тональн., серый (DC)
	112 дБ/32-тональн., серый (AC)
D	119 дБ/45-тональн., серый (DC)
	119 дБ/45-тональн., серый (AC)
E	126 дБ/45-тональн., серый (DC)
	126 дБ/45-тональн., серый (AC)